

Sys-Check II Flash Tool



Version 1.1 - 17.07.2016

Mit dem Programm SYSFLASH.XEX (Du kannst es in SYSFLASH.COM umbenennen, wenn Du möchtest), welches auf Deinem Atari XL/XE mit angeschlossenem Sys-Check II gestartet werden sollte, kannst Du selbst die Firmware-Versionen bzw. Betriebssysteme auf dem Flash-Baustein von Sys-Check aktualisieren.

Das Programm ist vollständig selbsterklärend und führt Dich durch den Flashvorgang. Die zu flashende Datei muß exakt 16384 Bytes groß sein.

Das Flashen ist nur möglich, wenn kein Modul eingesteckt und SDX etc. abgeschaltet ist. Andernfalls beendet sich das Flashprogramm mit entsprechender Fehlermeldung sofort wieder.

Führe den Flashvorgang nur an einem funktionsfähigen XL/XE aus. Sys-Check muß im Modus „ausgeschaltet“ sein, bevor Du das Flashprogramm startest:

Sys-Check V2.1

Die beiden DIP-Schalter 1 und 2 müssen in der Stellung „ON“ sein.

Sys-Check V2.2

Alle drei DIP-Schalter des rechten Blocks („Mode Select“) müssen in der Stellung „OFF“ sein.



Version 1.1 – 2016 July 17

The file SYSFLASH.XEX (you can rename it to SYSFLASH.COM if you want) found in this archive is an executable for your Atari XL/XE and it's used to flash your own operating system or newer Sys-Check Firmware versions to the flashchip mounted on Sys-Check II.

The flashtool is self-explanatory and will guide you step-by-step through the process of updating. Important: The file you want to flash must be exactly 16384 bytes long, otherwise it will not be accepted for updating.

Please remove any attached cartridge and also switch off any SDX or other modern enhancements like this. The flashtool quits with an error message if there's any cartridge and/or SDX active.

For using this flashtool attach Sys-Check II only to a well-known working Atari XL/XE and set Sys-Check to "off" mode before loading the flashtool:

Sys-Check V2.1

Set both DIP-switches 1 and 2 to position „ON“

Sys-Check V2.2

Set all three DIP-switches of the right block ("Mode Select") to position „OFF“